

同軸ケーブルの適合コネクタ一覧

同軸ケーブルの適合コネクタ一覧

同軸ケーブルとコネクタの種類から型名の検索ができます。

※クリンプ高値は圧着式コネクタが対象です。

ケーブル名	75Ω											適合 圧着 タイプ (32ページ参照)	クリンプ 高値 (単位: mm) (31ページ参照)		
	BNC型					はんだ式	ジャック	F型	RCAピン		その他				
	Bシリーズ	Aシリーズ	Cシリーズ	MBCPシリーズ	LCシリーズ				圧着式	圧着式	圧着式			はんだ式	
掲載ページ	17ページ	17ページ	17ページ	18ページ	18ページ	18ページ	19,23ページ	27ページ	26ページ	24,25ページ	25,49,51ページ				
1.5C	L-1.5C2VS					(*1) BCP-C1	BCJ-FC1 BCJ-FC1-7/16 BCJ-RUC1 (23ページ)						TCD-1DB	—	
2.5C	1.5C-2V													1.40~1.47	
	V~1.5C														
	L-2.5C2V		BCP-A25												
	L-2.5CFB		BCP-A25F		MBCP-C25F										
3C	L-3C2V												TCD-35CA	1.40~1.50 (DCP-C25HD, DCP-C3Fiは 1.08~1.16)	
	L-3C2VS		BCP-A3												
	3C-2V														
	V3-3C					BCP-LC3	(*2) BCP-H3B BCP-H5/1		FP-C3	RCAP-C3A	MCF-V5C3 (25ページ)				
	V4-3C		BCP-A3												
	V5-3C		BCP-VA3												
	L-3CFB														
	LS-3CFB	BCP-B3F	BCP-A3F		MBCP-C3F	BCP-LC3F			FP-C3F	RCAP-C3F	DCP-C3F (24ページ)				
	V~3CFB														
	L-3CFW	BCP-B31F					(*2)BCP-H31F						TCD-4CAまたは TCD-451CA		
	V5-3CFW														
	L-3C2W		BCP-A31						FP-C31		SPP-C31-CL (25ページ)		TCD-31C		1.40~1.50 (SPP-C31-CL, SPP-C33-CL 1.40~1.47)
	3C-2W														
	L-3C2T		BCP-A33								SPP-C33-CL (25ページ)		TCD-35CA		
3C-2T															
4C	LV-61S		BCP-A4										TCD-4CA または TCD-451CA	1.40~1.50 (DCP-C4F DCP-C53iは 1.25~1.33)	
	RG-59B/U				MBCP-C4		BCJ-C4 (19ページ)	FP-C4	RCAP-C4A		(*3)VP-C4A VWP-C4A (49ページ) (*4)MVP-C4 (51ページ)				
	L-4CFB	BCP-B4F			MBCP-C4F						DCP-C4F (24ページ)				
	LS-4CFB														
	S-4C-FB		BCP-A4F					FP-C4F	RCAP-C4F						
	TVEFCX														
	V~4CFB	BCP-B4F			MBCP-C4F										
	L-4.5CHD	BCP-B53													
	L-4.5CHWS	BCP-B45HW					(*2) BCP-H45HW					DCP-C53 (24ページ)			
5C	L-5C2V		BCP-A5										TCD-35CA	1.40~1.50 (DCP-C53iは DCP-C53fは 1.25~1.33)	
	L-5C2VS														
	5C-2V					BCP-LC5	(*2) BCP-H5B BCP-H5/1		FP-C5	RCAP-C5A					
	V~5C		BCP-A5 BCP-VA5												
	L-5C2W		BCP-A52						FP-C52				TCD-451CA		
	5C-2W														
	L-5CFW	BCP-B51F					(*2)BCP-H51F								
	V5-5CFW														
	L-5CFB	BCP-B5F											TCD-5CF または TCD-55FA		
	LS-5CFB		BCP-A5F		MBCP-C5F	BCP-LC5F	(*2) BCP-H5B BCP-H5/1 BCP-H51F		FP-C5F	RCAP-C5F			(BCP-A5Fiは TCD-35CA)		
5C-FB															
S-5C-FB															
V~5CFB	BCP-B5F														
6C	L-6CHD			BCP-C6HD									TCD-67HD	2.15~2.25	
	7C-2V			BCP-C7A											
7C	L-7CFB													1.90~2.00	
	7C-FB			BCP-C7FA				FP-C7FA							
	S-7C-FB														
	L-7CHD			BCP-C7HD									TCD-67HD		2.15~2.25
8C	L-8CHD												(*2)NCP-H8HD (25ページ)	—	

50Ω

ケーブル名	BNC型		TNC型		N型		S型		SMA型			適合 圧着 タイプ (32ページ参照)	クリンプ 高値 (単位: mm) (31ページ参照)	
	圧着式		圧着式		圧着式		圧着式		圧着式		はんだ式			
	ストレート型	エル型	ストレート型	エル型	ストレート型	エル型	ストレート型	ケーブルジャック	ストレート型	ケーブルジャック				ストレート型
掲載ページ	28ページ		28ページ		29ページ		29ページ		29ページ					
1.5D	1.5D-QEW											SMAP-C1	TCD-1DB	—
3D	L-3D2V			TNP-C3									TCD-35D	2.00~2.10
	3D-2V													
	L-3DFB									SMAP-C3F	SMAJ-C3F		TCD-35DF	
	L-3D2W	BP-C31	BP-LC31	TNP-C31	TNP-LC31	NP-C31	NP-LC31	SP-C31	SJ-C31	SMAP-C31A			TCD-3151D	
4D	RG-58C/U	BP-C4		TNP-C4									TCD-35D	2.00~2.10
	RG-58A/U													
5D	L-5D2V			TNP-C5										2.15~2.25
	5D-2V													
	L-5DFB	BP-C5FA		TNP-C5F		NP-C5F		SP-C5F		SMAP-C5F	SMAJ-C5F		TCD-35DF または TCD-55FA	
	5D-FB													
	L-5D2W	BP-C51	BP-LC51	TNP-C51	TNP-LC51	NP-C51	NP-LC51	SP-C51	SJ-C51	SMAP-C51	SMAJ-C51		TCD-3151D	
8D	L-8DFB							SP-C8F					TCD-8DF	3.15~3.25
	(*5)8D-FB													

*1 イラストとは形状が異なります。*2 圧着工具は不要です。*3 MDシリーズとの互換性はありません。
 *4 MDシリーズ専用です。DVシリーズとの互換性はありません。*5 内部導体径がφ2.8mmのもの。
 (ご注意!) ケーブルとコネクタは正しい組み合わせで使用してください。ただし、他社製ケーブルの場合、適合ケーブルであっても圧着スリーブが通らない場合があります。
 コネクタの取付には適合する工具を使用してください。適合外の工具を使用すると、正しい加工ができません。